МОДЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА WDR-10000VA

Мощность при входном напряжении от 160 до 275 Вольт: **10000 Ватт.** Мощность при заниженном напряжении (менее 160 вольт): **8000 Ватт.**

Металлический корпус.

Настенный монтаж. На корпусе имеются резиновые ножки.

Тороидальный трансформатор.

Расширенный диапазон входного напряжения, установлено <u>5 реле</u> переключения обмоток трансформатора.

Снабжен режимом работы BYPASS.

Снабжен измерителем нагрузки, при нагрузке более 119% автоматически выключается, включается автоматически через 5 секунд задержки.

Два режима задержки 4 минуты и 5 секунд. Устанавливается включателем на боковой панели. Снабжен зажитой:

- от пониженного напряжения;
- от повышенного напряжения;
- от перегрева трансформатора;
- от перегрузки;

LCD дисплей на передней панели показывает:

- входное и выходное напряжение;
- подключенную нагрузку в процентах;
- режимы работы стабилизатора;
- индикация зашиты по низкому/высокому напряжению;
- индикация защиты по перегреву;
- индикация защиты по перегрузке;

Таблица напряжений на входе и выходе стабилизатора напряжения:

Входное напряжение	Выходное напряжение
90 B	Отключается *
100 B	185 B
110 B	205 B
120 B	220 B
130 B	230 B
140 B	220 B
260 B	225 B
270 B	235 B
275 B	Отключается *

^{* -} стабилизатор автоматически включится в работу, после того как входное напряжение придет в норму На выходе установлен автомат на 50 Ампер. На выходе стабилизатора чистая синусоида бес искажений.









Размеры: 370 x 250 x 150 мм



