

## МОДЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА WDR-8000VA

Мощность при входном напряжении от 160 до 275 Вольт : **8000 Ватт.**

Мощность при заниженном напряжении (менее 160 вольт): **6400 Ватт.**

Металлический корпус.

Настенный монтаж. На корпусе имеются резиновые ножки.

Тороидальный трансформатор.

Расширенный диапазон входного напряжения, установлено 5 реле переключения обмоток трансформатора.

Снабжен режимом работы BYPASS.

Снабжен измерителем нагрузки, при нагрузке более 119% автоматически выключается, включается автоматически через 5 секунд задержки.

Два режима задержки 4 минуты и 5 секунд. Устанавливается выключателем на боковой панели.

Снабжен защитой:

- от пониженного напряжения;
- от повышенного напряжения;
- от перегрева трансформатора;
- от перегрузки;

LCD дисплей на передней панели показывает:

- входное и выходное напряжение;
- подключенную нагрузку в процентах;
- режимы работы стабилизатора;
- индикация защиты по низкому/высокому напряжению;
- индикация защиты по перегреву;
- индикация защиты по перегрузке;



**Таблица напряжений на входе и выходе стабилизатора напряжения:**

Входное напряжение	Выходное напряжение
90 В	Отключается *
100 В	185 В
110 В	205 В
120 В	220 В
130 В	230 В
140 В	220 В
260 В	225 В
270 В	235 В
275 В	Отключается *

\* - стабилизатор автоматически включится в работу, после того как входное напряжение придет в норму

На выходе установлен автомат на 32 Ампер.

На выходе стабилизатора чистая синусоида без искажений.



**Размеры:** 396 x 275 x 170 мм

**Вес:**

